

Soundcraft®

Si IMPACT

Wersja oprogramowania **V2.0 build 0004** jest zalecana do zainstalowania we wszystkich cyfrowych konsolach Soundcraft serii Si Impact.

Nowe funkcje:

- Rozszerzenie ilości kanałów do miksu do 80

Kompatybilność z aplikacjami:

- ViSi Remote 3.4.3
- ViSi Listen 1.1.1
- Sterownik do karty Soundcraft Multichannel USB Audio Driver V.3.20

UWAGA: najnowsze oprogramowanie V2.0 build 0004 konsoly Si Impact nie jest kompatybilne z edytorem off-line Si Offline Impact V1.2.6 lub wcześniejszymi wersjami tej aplikacji.

- Przetestowane z najnowszą wersją oprogramowania V2.0 build 0004 stageboxy:

Mini Stagebox 32i

Mini Stagebox 16i

Mini Stagebox 32R

Mini Stagebox 16R

UWAGA: nowa procedura konfiguracji i używania aplikacji sterującej ViSi Remote (iPad): adres HiQnet musi być dodany w nowym menu – sprawdź nową procedurę na stronie internetowej dla aplikacji ViSi Remote

INSTRUKCJA „KROK-PO-KROKU“ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA do wersji V2.0 build 0004 dla cyfrowych konsol Soundcraft serii Si Impact

Zanim przystąpisz do wgrywania oprogramowania w konsolę – zapisz na kluczu USB projekty które zostały zapisane w pamięci konsoly!

- Pobierz ze strony internetowej www.soundcraft.com najnowszą spakowaną wersję oprogramowania **Si Impact V2.0 build 0004** i rozpakuj na pulpit komputera następujące pliki: **Impact.bin** oraz **info.xml**
- Skopiuj pliki: **Impact.bin** oraz **info.xml** na czysty klucz USB (klucz USB powinien być formatowany jako FAT lub FAT32). Nie twórz żadnego katalogu na kluczu USB, pliki muszą być widoczne na kluczu bez żadnego katalogu
- Wyłącz konsolę przyciskiem **POWER** na TYLNYM panelu konsoly
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **BOOT LOADER** z tyłu konsoly przez około 5 sekund jednocześnie włączając konsolę – uaktywni się ekran dotykowy z informacją **SOFTWARE LOADER**
- Włóż klucz USB z plikami Impact.bin oraz info.xml w **gniazdo USB 2** i wciśnij klawisz **MENU**
- Jeśli konsola wyświetli komunikat o konieczności zaktualizowania oprogramowania sterującego pracą tłumików – podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
- Na ekranie powinna pojawić się nazwa pliku **info.xml**. Używając potencjometru **SCROLL/ADJUST** zaznacz ten plik. Po zaznaczeniu pliku, w prawym dolnym narożniku ekranu dotykowego pojawi się przycisk **LOAD**
- Naciśnij klawisz **LOAD**, rozpocznie się proces wgrywania oprogramowania

- Poczekaj do momentu, aż oba paski postępu osiągną 100% i na końcu obu pasków postępu pojawi się charakterystyczny znaczek zakończenia („ptaszek”). Wyjmij klucz USB z gniazda po osiągnięciu stanu 100% przez oba paski postępu.

UWAGA: Na każdym etapie procesu aktualizacji oprogramowania podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie konsoli. Procedura aktualizacji oprogramowania może się różnić między poszczególnymi wersjami, w szczególności gdy wersje oprogramowania są od siebie starsze niż jedna generacja

- Wyłącz konsolę używając przycisku **POWER** na TYLNYM panelu zgodnie z procedurą wyłączenia konsoli

Wyczyść kartę SD (przywrócenie ustawień fabrycznych) według procedury podanej poniżej

UWAGA:

Procedura czyszczenia karty SD wymaże wszystkie projekty oraz wszystkie ustawienia konsoli. Jeśli projekty zapisane w konsoli mają być jeszcze używane w przyszłości, koniecznie należy je zapisać na innym kluczu USB i ewentualnie zarchiwizować.

PROCEDURA CZYSZCZENIA KARTY SD

Procedura ta jest **opcjonalna** podczas wgrywania oprogramowania V2.0 build 0004

- Zaczynając od wyłączonej konsoli, wciśnij i przytrzymaj przycisk **BOOT LOADER** z tyłu konsoli przez około 5 sekund jednocześnie włączając konsolę – uaktywni się ekran dotykowy z informacją **SOFTWARE LOADER**
- Wciśnij klawisz **MENU** kiedy uruchomi się ekran **SOFTWARE LOADER**
- Wciśnij razem trzy klawisze **LR, MONO** oraz **FX1**
- Ekran wyświetli informacje z dostępnym klawiszem **CLEAR SD CARD**, wciśnij ten klawisz
- Zrestartuj konsolę według procedury: wyłącz konsolę przyciskiem zasilania **POWER** z tyłu konsoli, poczekaj 30 sekund, uruchom konsolę przyciskiem **POWER** na panelu frontowym urządzenia.

W przypadku napotkania błędów w oprogramowaniu lub niewłaściwej pracy konsoli, proszę przesłać komentarz pod adres: wojtekk@essaudio.pl